

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 58 69 96 666, fax: 58 69 96 662
e-mail: market@radmor.com.pl

Radiotelefon doręczny **31014**



- pasmo 40 i 80 MHz
- moc 0,5 ÷ 5 W
- selektywne wywołanie
- wywołanie alarmowe
- duży wyświetlacz
- CTCSS
- IP 55

Radiotelefon doręczny

31014

Radiotelefon doręczny 31014 to urządzenie łączące możliwości radiotelefonów profesjonalnych z przyjaznym interfejsem charakterystycznym dla telefonów komórkowych. Jest przeznaczony do pracy w sieciach analogowych oraz cyfrowych eDMR. Jego funkcje i różne wykonania sprawiają, że jest on niezawodnym środkiem łączności np. dla leśników czy wojskowych, w sytuacjach nie wymagających łączności taktycznej, oraz dla wielu innych użytkowników.

Urządzenie dostępne jest w wykonaniach przeznaczonych do pracy w dwóch pasmach częstotliwości: 40 lub 80 MHz.

Trwała i ergonomiczna obudowa spełnia wymagania ochrony IP55 tj. urządzenie jest odporne na działanie pyłu oraz strugi wody. Radiotelefon jest prosty w obsłudze. Klawiatura alfanumeryczna z dużymi klawiszami umożliwia obsługę urządzenia nawet w rękawicach. Wyświetlacz LCD dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. Dużym atutem jest zastosowanie zasilacza Li-Ion o dużej pojemności, który umożliwia 20 godzin pracy radiotelefonu przy mocy 1W.

Parametry techniczne

Zakres częstotliwości	30 ÷ 50 MHz	68 ÷ 88 MHz
Typ modulacji	analogowa i cyfrowa TDMA	
Ilość kanałów	do 200	
Moc nadajnika	0,5 ÷ 5 W	
Czułość odbiornika	- 105 dBm	
Odstęp sąsiednikanałowy	12,5 kHz	20 kHz
Zakres temperatur pracy	-10 ÷ +70 °C	
Stopień ochrony	IP55	
Wymiary	65 x 160 x 37 mm	
Waga	400 g	
Zasilacz Li-Ion	2600 mAh	

Zestaw podstawowy:

- zespół nadawczo-odbiorczy
- zasilacz akumulatorowy
- antena
- urządzenie ładujące z zasilaczem



RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 58 69 96 666, fax: 58 69 96 662
e-mail: market@radmor.com.pl

